



Specificaties Ledvance LED Breedstraler Area Klein  
Grijs 30W 4050lm 160x58D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 245547                          |
| EAN                        | 4058075725058                   |
| Merk                       | Ledvance                        |
| Fabrikantnaam              | SL AREA SM V 30W 740 RV 20ST GY |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 70000                           |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 30               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4050             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 135              |
| Gradenbundel (graden)        | 160x58           |

Powerfactor >0.90

Type product LED Straatverlichting

## Armatuur Informatie

Montage Zijdelingse montage

Lichtdistributie Symmetrisch

IP-Waarde IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht

Slagvastheid (IK-waarde) IK08 - 5 Joule

Bedrijfstemperatuur -30 to +50

Kleur Armatuur Grijs

Behuizing Aluminium

Kleur behuizing Grijs

Product Serie RV20ST

## Afmetingen

Lengte (mm) 448

Breedte (mm) 73

Hoogte (mm) 172

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

